

Programiranje kase DP-25 i DP-35 za rad sa skenerom

## PODEŠAVANJA

Da bi Vaša kasa radila sa BarCod skenerom potrebno je da je podesite BarCod je fabrički podešen na brzinu 9600 pa tako podešavamo i kasu Radi se sledeće

-Glavni meni (strelicama se ode na određenu opciju)

4) Programiranje pa Total

6) Konfiguracija pa Total

4) Port COM pa Total

1) Periferija pa Total

↓ COM2: periferija pa Total

Tip uređaja: strelicama se izabere Skener pa Total

Brzina: strelicama se izabere 9600 pa Total

Protokol: strelicama se izabere DATECS pa Total

Čuvanje podataka? : Total za potvrdu

Servis fiskalnih kasa  
www.Buliko.rs  
Topola  
034/6813-930  
Face: @bulikoagencija

=====  
Назив обвезника  
Адреса обвезника  
Назив прод. места  
Адреса прод. места  
ПИБ: 99999999  
ИБМ: XX999999

-----  
Периферија COM 2  
ПРОГРАМИРАЊЕ

-----  
Тип уређаја: Скенер  
Брзина: 9600  
Протокол: DATECS

-----  
11.12.2015-09:13  
=====

Ako ste premestili skener koji je pre radio na Galeb MP-55 ili MP-55LD kasi onda izaberite brzinu 4800

**VAŽNA NAPOMENA za DP-25:** Jedno vreme su se ove kase prodavale sa komunikacionom pločom koja ne podržava rad bar-kod skenera. BarKod čitač treba da ubodete u ulaz BARCODE i on treba da pisne i zasvetli posle podešavanja kase. Ako ne pisne treba da zamenite komunikacionu ploču. To je bila fabrička greška i ta ploča treba da se zameni u servisu bez naknade, ali to zavisi od servisa. Mi radimo IntRaster i ovo znamo iz iskustva